

Printed Circuit Mount Power Transformers

Miniature Low Power Transformers



Signal's PC low power transformers are designed to operate between 50 Hz and 500 Hz without any degradation in output voltage.

General Specifications

- Power - 1.0 VA to 24 VA
- Dielectric Strength - 1500 Vrms Hipot
- Primaries - Single or dual primaries, 115 V or 115/230 V, 50-500 Hz
- Dual Secondaries - Series or parallel
- Insulation System - Class B, 130° C, UL 1446 E66312
- Mounting Brackets - see chart

Agency Certifications

- UL recognized to UL 506 / UL 5085-2, File # E63829
- CSA certified to C22.2 #66.1, File # 221070

| Primary 50/500 Hz | | VA | Secondary RMS Rating | |
|-------------------|---------------------|------|----------------------|--------------|
| Single 115V 6 Pin | Dual 115/230V 8 Pin | Size | Series | Parallel |
| PC-10-90 | DPC-10-90 | 1.0 | 10VCT @ 90mA | 5V @ 180mA |
| PC-10-120 | DPC-10-120 | 1.2 | 10VCT @ 120mA | 5V @ 240mA |
| PC-10-440 | DPC-10-440 | 4.4 | 10VCT @ 440mA | 5V @ 880mA |
| PC-10-1000 | DPC-10-1000 | 10.0 | 10VCT @ 1.0A | 5V @ 2.0A |
| PC-10-2400 | DPC-10-2400 | 24.0 | 10VCT @ 2.4A | 5V @ 4.8A |
| PC-12-70 | DPC-12-70 | 1.0 | 12.6VCT @ 70mA | 6.3V @ 140mA |
| PC-12-100 | DPC-12-100 | 1.2 | 12.6VCT @ 100mA | 6.3V @ 200mA |
| PC-12-350 | DPC-12-350 | 4.4 | 12.6VCT @ 350mA | 6.3V @ 700mA |
| PC-12-800 | DPC-12-800 | 10.0 | 12.6VCT @ 800mA | 6.3V @ 1.6A |
| PC-12-2000 | DPC-12-2000 | 24.0 | 12.6VCT @ 2.0A | 6.3V @ 4.0A |
| PC-16-55 | DPC-16-55 | 1.0 | 16VCT @ 55mA | 8V @ 110mA |
| PC-16-75 | DPC-16-75 | 1.2 | 16VCT @ 75mA | 8V @ 150mA |
| PC-16-260 | DPC-16-260 | 4.4 | 16VCT @ 260mA | 8V @ 520mA |
| PC-16-640 | DPC-16-640 | 10.0 | 16VCT @ 640mA | 8V @ 1.28A |
| PC-16-1500 | DPC-16-1500 | 24.0 | 16VCT @ 1.50A | 8V @ 3.0A |
| PC-20-45 | DPC-20-45 | 1.0 | 20VCT @ 45mA | 10V @ 90mA |
| PC-20-60 | DPC-20-60 | 1.2 | 20VCT @ 60mA | 10V @ 120mA |
| PC-20-220 | DPC-20-220 | 4.4 | 20VCT @ 220mA | 10V @ 440mA |
| PC-20-500 | DPC-20-500 | 10.0 | 20VCT @ 500mA | 10V @ 1.0A |
| PC-20-1200 | DPC-20-1200 | 24.0 | 20VCT @ 1.20A | 10V @ 2.40A |
| PC-24-35 | DPC-24-35 | 1.0 | 24VCT @ 35mA | 12V @ 70mA |
| PC-24-50 | DPC-24-50 | 1.2 | 24VCT @ 50mA | 12V @ 100mA |
| PC-24-180 | DPC-24-180 | 4.4 | 24VCT @ 180mA | 12V @ 360mA |
| PC-24-450 | DPC-24-450 | 10.0 | 24VCT @ 450mA | 12V @ 900mA |
| PC-24-1000 | DPC-24-1000 | 24.0 | 24VCT @ 1.0A | 12V @ 2.0A |
| PC-28-30 | DPC-28-30 | 1.0 | 28VCT @ 30mA | 14V @ 60mA |
| PC-28-40 | DPC-28-40 | 1.2 | 28VCT @ 40mA | 14V @ 80mA |
| PC-28-160 | DPC-28-160 | 4.4 | 28VCT @ 160mA | 14V @ 320mA |
| PC-28-360 | DPC-28-360 | 10.0 | 28VCT @ 360mA | 14V @ 720mA |
| PC-28-800 | DPC-28-800 | 24.0 | 28VCT @ 800mA | 14V @ 1.60A |
| PC-34-25 | DPC-34-25 | 1.0 | 34VCT @ 25mA | 17V @ 50mA |
| PC-34-35 | DPC-34-35 | 1.2 | 34VCT @ 35mA | 17V @ 70mA |
| PC-34-125 | DPC-34-125 | 4.4 | 34VCT @ 125mA | 17V @ 250mA |
| PC-34-300 | DPC-34-300 | 10.0 | 34VCT @ 300mA | 17V @ 600mA |
| PC-34-700 | DPC-34-700 | 24.0 | 34VCT @ 700mA | 17V @ 1.40A |
| PC-40-20 | DPC-40-20 | 1.0 | 40VCT @ 20mA | 20V @ 40mA |
| PC-40-30 | DPC-40-30 | 1.2 | 40VCT @ 30mA | 20V @ 60mA |
| PC-40-110 | DPC-40-110 | 4.4 | 40VCT @ 110mA | 20V @ 220mA |
| PC-40-250 | DPC-40-250 | 10.0 | 40VCT @ 250mA | 20V @ 500mA |
| PC-40-600 | DPC-40-600 | 24.0 | 40VCT @ 600mA | 20V @ 1.20A |
| PC-56-15 | DPC-56-15 | 1.0 | 56VCT @ 15mA | 28V @ 30mA |
| PC-56-20 | DPC-56-20 | 1.2 | 56VCT @ 20mA | 28V @ 40mA |
| PC-56-80 | DPC-56-80 | 4.4 | 56VCT @ 80mA | 28V @ 160mA |
| PC-56-180 | DPC-56-180 | 10.0 | 56VCT @ 180mA | 28V @ 360mA |
| PC-56-420 | DPC-56-420 | 24.0 | 56VCT @ 420mA | 28V @ 840mA |
| PC-120-8 | DPC-120-8 | 1.0 | 120VCT @ 8mA | 60V @ 16mA |
| PC-120-10 | DPC-120-10 | 1.2 | 120VCT @ 10mA | 60V @ 20mA |
| PC-120-35 | DPC-120-35 | 4.4 | 120VCT @ 35mA | 60V @ 70mA |
| PC-120-85 | DPC-120-85 | 10.0 | 120VCT @ 85mA | 60V @ 170mA |
| PC-120-200 | DPC-120-200 | 24.0 | 120VCT @ 200mA | 60V @ 400mA |



Custom versions available upon request.

©2015 Signal Transformer Inc. Specifications subject to change without notice. 07.15



www.signaltransformer.com

500 Bayview Avenue, Inwood, NY 11096
 Toll Free 866-239-5777 • Tel 516-239-5777 • Fax 516-239-7208
 sales@signaltransformer.com • techhelp@signaltransformer.com

Printed Circuit Mount Power Transformers

Miniature Low Power Transformers



| VA | L | W | H | A-6 | A-8 | B | Weight | Optional Bracket* | | |
|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | 6 Pin | 8 Pin | | | Number | MW | MD |
| Size | Inches (mm) | | | | | | oz (kg) | Inches (mm) | | |
| 1.0 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.92) | 0.83 (21.08) | 0.25 (6.35) | 0.20 (5.08) | 1.23 (31.2) | 2.5 (0.07) | - | - | - |
| 1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.31 (7.92) | 0.20 (5.08) | 1.03 (26.2) | 3 (0.08) | - | - | - |
| 4.4 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.13 (28.7) | 5 (0.14) | - | - | - |
| 10.0 | 1.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 1.33 (33.7) | 9 (0.23) | 10-BR | 1.64 (41.7) | 1.12 (28.6) |
| 24.0 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.40 (10.16) | 0.25 (6.35) | 2.13 (54.1) | 12 (0.34) | 24-BR | 1.37 (34.9) | 2.00 (50.8) |

*An optional slide on mounting bracket is available for sizes 10 & 24. These brackets do not consume any additional board space but add 1/32" to the transformer's height.

See Accessories page for mounting brackets.

Custom versions available upon request.

©2015 Signal Transformer Inc. Specifications subject to change without notice. 07.15



www.signaltransformer.com

500 Bayview Avenue, Inwood, NY 11096
 Toll Free 866-239-5777 • Tel 516-239-5777 • Fax 516-239-7208
 sales@signaltransformer.com • techhelp@signaltransformer.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.