

PART #	WIRE	WIRE STRIP LENGTH	STUD HOLE	A ±.1	B ±.08	D ±.01	E ±.01	G ±.1	C ±.1	T ±.03	W ±.03
S8-10R	8	7/16	#10	1.1	.40	.27	.18	.25	.56	.08	.41
S8-14R	8	7/16	1/4	1.2	.40	.27	.18	.25	.62	.07	.48
S8-56R	8	7/16	5/16	1.3	.40	.27	.18	.33	.75	.05	.60
S8-38R	8	7/16	3/8	1.4	.40	.27	.18	.36	.84	.05	.60
S6-10R	6	1/2	#10	1.2	.48	.31	.22	.25	.56	.09	.45
S6-14R	6	1/2	1/4	1.3	.48	.31	.22	.25	.62	.08	.48
S6-56R	6	1/2	5/16	1.4	.48	.31	.22	.32	.74	.07	.56
S6-38R	6	1/2	3/8	1.5	.48	.31	.22	.36	.84	.06	.62
S4-10R	4	1/2	#10	1.2	.48	.38	.28	.25	.56	.09	.55
S4-14R	4	1/2	1/4	1.3	.48	.38	.28	.25	.62	.09	.55
S4-56R	4	1/2	5/16	1.4	.48	.38	.28	.32	.74	.09	.55
S4-38R	4	1/2	3/8	1.5	.48	.38	.28	.36	.84	.07	.62
S2-10R	2 & 1	5/8	#10	1.6	.59	.47	.36	.36	.74	.11	.70
S2-14R	2 & 1	5/8	1/4	1.6	.59	.47	.36	.36	.74	.11	.70
S2-56R	2 & 1	5/8	5/16	1.7	.59	.47	.36	.36	.80	.11	.70
S2-38R	2 & 1	5/8	3/8	1.7	.59	.47	.36	.36	.83	.11	.70
S2-12R	2 & 1	5/8	1/2	1.9	.59	.47	.36	.47	1.07	.09	.79
S1/0-14R	1/0	5/8	1/4	1.6	.58	.52	.39	.36	.74	.12	.76
S1/0-56R	1/0	5/8	5/16	1.7	.58	.52	.39	.36	.80	.12	.76
S1/0-38R	1/0	5/8	3/8	1.7	.58	.52	.39	.37	.84	.12	.76
S1/0-12R	1/0	5/8	1/2	1.9	.58	.52	.39	.47	1.07	.12	.82
S2/0-14R	2/0	11/16	1/4	1.9	.66	.58	.45	.45	.90	.13	.85
S2/0-56R	2/0	11/16	5/16	1.9	.66	.58	.45	.45	.90	.13	.85
S2/0-38R	2/0	11/16	3/8	1.9	.66	.58	.45	.45	.90	.13	.85
S2/0-76R	2/0	11/16	7/16	2.1	.66	.58	.45	.51	1.10	.13	.85
S2/0-12R	2/0	11/16	1/2	2.1	.66	.58	.45	.51	1.10	.13	.85
S3/0-14R	3/0	7/8	1/4	2.1	.83	.64	.51	.45	.90	.13	.96
S3/0-56R	3/0	7/8	5/16	2.1	.83	.64	.51	.45	.90	.13	.96
S3/0-38R	3/0	7/8	3/8	2.1	.83	.64	.51	.45	.90	.13	.96
S3/0-76R	3/0	7/8	7/16	2.3	.83	.64	.51	.51	1.10	.13	.96
S3/0-12R	3/0	7/8	1/2	2.3	.83	.64	.51	.51	1.10	.13	.96
S4/0-56R	4/0	15/16	5/16	2.3	.91	.71	.57	.57	1.04	.14	1.06
S4/0-38R	4/0	15/16	3/8	2.3	.91	.71	.57	.57	1.04	.14	1.06
S4/0-76R	4/0	15/16	7/16	2.5	.91	.71	.57	.57	1.16	.14	1.06
S4/0-12R	4/0	15/16	1/2	2.5	.91	.71	.57	.57	1.16	.14	1.06
S250-56R	250	1-1/16	5/16	2.5	1.01	.77	.63	.57	1.04	.14	1.17
S250-38R	250	1-1/16	3/8	2.5	1.01	.77	.63	.57	1.04	.14	1.17
S250-76R	250	1-1/16	7/16	2.6	1.01	.77	.63	.57	1.16	.14	1.17
S250-12R	250	1-1/16	1/2	2.6	1.01	.77	.63	.57	1.16	.14	1.17



LISTED  
587H  
E52164

CERTIFIED  
LR31212

NOTES:

1. MATERIAL: HIGH CONDUCTIVITY SEAMLESS COPPER TUBING
2. PLATING: TIN
3. UL LISTED WITH CODE COPPER CONDUCTORS FOR APPLICATIONS UP TO 35KV, FILE E52164
4. CONSULT CABLE MANUFACTURER FOR VOLTAGE STRESS RELIEF INSTRUCTIONS WITH APPLICATIONS GREATER THEN 2000 VOLTS
5. CSA CERTIFIED FOR APPLICATIONS UP TO 600V, FILE LR31212
6. FOR USE WITH COPPER CABLES ONLY

C41178\_10

10	4/04	JHNU		REMOVED AN-4 AND NAVY 40-50 FROM PART.			
09	4/02	SAB	RWS	PARTS ON THIS DWG. HAVE BEEN REDESIGNED	10159	JAC	TRO
08	4/01	BDK	SKB	FILESPEC WAS N41178CA_PCD_07 ADDED END VIEW	09360	JAC	CJZ
07	12/00	EJS	SKB	ADDED TOLERANCE TO THE DIMENSIONS	08921	JAC	CCH
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	CUST	PM



CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

TUBULAR TERMINALS  
CUSTOMER DRAWING

DRAWN BY EJD	CHK'D WJB	SCALE NONE	DRAWING NO. C41178
-----------------	--------------	---------------	-----------------------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.