

| RFE Part Number   | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max Avg Rectified Current | Max. Peak Fwd Surge Current | Forward Voltage Drop         |     | Max Reverse Current          | Package | Outline<br>(Typical Size in inches)  |
|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------|--|
|   | V <sub>RRM</sub>                | I <sub>O</sub>            | I <sub>FSM</sub>            | V <sub>F@I<sub>F</sub></sub> |     | I <sub>R@V<sub>R</sub></sub> |         |  |
|   | V                               | A                         | A                           | V                            | A   | μA                           |         |  |
| <b>10.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers</b>  |                                 |                           |                             |                              |     |                              |         |  |
| <b>⚡</b><br>KBU10005<br>KBU1001<br>KBU1002<br>KBU1004<br>KBU1006<br>KBU1008<br>KBU1010              | 50                              | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | KBU     | <br>KBU     |
|   | 100                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 1000                            | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
| <b>⚡</b><br>GBU10005<br>GBU1001<br>GBU1002<br>GBU1004<br>GBU1006<br>GBU1008<br>GBU1010              | 50                              | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | GBU     | <br>GBU     |
|   | 100                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 1000                            | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
| <b>⚡</b><br>GBJ10005<br>GBJ1001<br>GBJ1002<br>GBJ1004<br>GBJ1006<br>GBJ1008<br>GBJ1008              | 50                              | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | GBJ     | <br>GBJ     |
|   | 100                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
| <b>⚡</b><br>KBJ1005<br>KBJ1001<br>KBJ1002<br>KBJ1004<br>KBJ1006<br>KBJ1008<br>KBJ1010               | 50                              | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | KBJ     | <br>KBJ   |
|   | 100                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 1000                            | 10.0                      | 220                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
| <b>⚡</b><br>BR1005<br>BR101<br>BR102<br>BR104<br>BR106<br>BR108<br>BR1010                           | 50                              | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | BR8     | <br>BR8   |
|   | 100                             | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 1000                            | 10.0                      | 200                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
| <b>⚡</b><br>KBPC1005<br>KBPC1001<br>KBPC1002<br>KBPC1004<br>KBPC1006<br>KBPC1008<br>KBPC1010        | 50                              | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | KBPC    | <br>KBPC  |
|   | 100                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 1000                            | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
| <b>⚡</b><br>KBPC1005W<br>KBPC1001W<br>KBPC1002W<br>KBPC1004W<br>KBPC1006W<br>KBPC1008W<br>KBPC1010W | 50                              | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           | KBPCW   | <br>KBPCW |
|   | 100                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 200                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 400                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 600                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 800                             | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |
|   | 1000                            | 10.0                      | 300                         | 10.0                         | 5.0 | 10                           |         |  |

| RFE Part Number   | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max Avg Rectified Current | Max. Peak Fwd Surge Current | Forward Voltage Drop         |     | Max Reverse Current          | Package | Outline<br>(Typical Size in inches) |
|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------|-------------------------------------|
|   | VRRM                            | I <sub>o</sub>            | I <sub>FSM</sub>            | V <sub>F@I<sub>F</sub></sub> |     | I <sub>R@V<sub>R</sub></sub> |         |                                     |
|   | V                               | A                         | A                           | V                            | A   | μA                           |         |                                     |
| <b>10.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers (Cont'd)</b> |                                 |                           |                             |                              |     |                              |         |                                     |
| MP10005   | 50                              | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           | MP      | <br>MP                              |
| MP1001  | 100                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1002  | 200                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1004  | 400                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1006  | 600                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1008  | 800                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1010  | 1000                            | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP10005W  | 50                              | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           | MPW     | <br>MPW                             |
| MP1001W   | 100                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1002W   | 200                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1004W   | 400                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1006W   | 600                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1008W   | 800                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1010W   | 1000                            | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP10005S  | 50                              | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           | MPS     | <br>MPS                             |
| MP1001S   | 100                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1002S   | 200                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1004S   | 400                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1006S   | 600                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1008S   | 800                             | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| MP1010S   | 1000                            | 10.0                      | 300                         | 1.0                          | 5.0 | 10                           |         |                                     |
| <b>15.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers</b>          |                                 |                           |                             |                              |     |                              |         |                                     |
| KBU15005  | 50                              | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           | KBU     | <br>KBU                             |
| KBU1501   | 100                             | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBU1502   | 200                             | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBU1504   | 400                             | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBU1506   | 600                             | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBU1508   | 800                             | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBU1510   | 1000                            | 15.0                      | 300                         | 1.0                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBU15005  | 50                              | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           | GBU     | <br>GBU                             |
| GBU1501   | 100                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBU1502   | 200                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBU1504   | 400                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBU1506   | 600                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBU1508   | 800                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBU1510   | 1000                            | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBJ15005  | 50                              | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           | GBJ     | <br>GBJ                             |
| GBJ1501   | 100                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBJ1502   | 200                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBJ1504   | 400                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBJ1506   | 600                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBJ1508   | 800                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| GBJ1010   | 1000                            | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBJ15005  | 50                              | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           | KBJ     | <br>KBJ                             |
| KBJ1501   | 100                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBJ1502   | 200                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBJ1504   | 400                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBJ1506   | 600                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBJ1508   | 800                             | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |
| KBJ1510   | 1000                            | 15.0                      | 240                         | 1.1                          | 7.5 | 10                           |         |                                     |

| RFE Part Number   | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max Avg Rectified Current | Max. Peak Fwd Surge Current | Forward Voltage Drop         |     | Max Reverse Current          | Package | Outline<br>(Typical Size in inches) |           |
|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
|   | VRRM                            | I <sub>o</sub>            | I <sub>FSM</sub>            | V <sub>F@I<sub>F</sub></sub> |     | I <sub>R@V<sub>R</sub></sub> |         |                                     |           |
|   | V                               | A                         | A                           | V                            | A   | μA                           |         |                                     |           |
| <b>15.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers (Cont'd)</b> |                                 |                           |                             |                              |     |                              |         |                                     |           |
|   | KBPC15005                       | 50                        | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      | KBPC                                | <br>KBPC  |
|   | KBPC1501                        | 100                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1502                        | 200                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1504                        | 400                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1506                        | 600                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1508                        | 800                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1510                        | 1000                      | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC15005W                      | 50                        | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      | KBPCW                               | <br>KBPCW |
|   | KBPC1501W                       | 100                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1502W                       | 200                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1504W                       | 400                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1506W                       | 600                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1508W                       | 800                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | KBPC1510W                       | 1000                      | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP15005                         | 50                        | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      | MP                                  | <br>MP    |
|   | MP1501                          | 100                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1502                          | 200                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1504                          | 400                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1506                          | 600                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1508                          | 800                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1510                          | 1000                      | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP15005W                        | 50                        | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      | MPW                                 | <br>MPW   |
|   | MP1501W                         | 100                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1502W                         | 200                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1504W                         | 400                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1506W                         | 600                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1508W                         | 800                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1510W                         | 1000                      | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP15005S                        | 50                        | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      | MPS                                 | <br>MPS   |
|   | MP1501S                         | 100                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1502S                         | 200                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1504S                         | 400                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1506S                         | 600                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1508S                         | 800                       | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
|   | MP1510S                         | 1000                      | 15.0                        | 300                          | 1.0 | 7.5                          | 10      |                                     |           |
| <b>25.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers</b>          |                                 |                           |                             |                              |     |                              |         |                                     |           |
|   | KBU25005                        | 50                        | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      | KBU                                 | <br>KBU   |
|   | KBU2501                         | 100                       | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBU2502                         | 200                       | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBU2504                         | 400                       | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBU2506                         | 600                       | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBU2508                         | 800                       | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBU2510                         | 1000                      | 25.0                        | 350                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBJ25005                        | 50                        | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      | KBJ                                 | <br>KBJ   |
|   | KBJ2501                         | 100                       | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBJ2502                         | 200                       | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBJ2504                         | 400                       | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBJ2506                         | 600                       | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBJ2508                         | 800                       | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|   | KBJ2510                         | 1000                      | 25.0                        | 350                          | 1.1 | 12.5                         | 10      |                                     |           |

| RFE Part Number                                  | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max Avg Rectified Current | Max. Peak Fwd Surge Current | Forward Voltage Drop         |     | Max Reverse Current          | Package | Outline<br>(Typical Size in inches) |           |
|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
|  | V <sub>RRM</sub>                | I <sub>O</sub>            | I <sub>FSM</sub>            | V <sub>F@I<sub>F</sub></sub> |     | I <sub>R@V<sub>R</sub></sub> |         |                                     |           |
|  | V                               | A                         | A                           | V                            | A   | μA                           |         |                                     |           |
| 25.0 AMP Single-Phase Bridge Rectifiers (Cont'd) |                                 |                           |                             |                              |     |                              |         |                                     |           |
|  | KBPC25005                       | 50                        | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      | KBPC                                | <br>KBPC  |
|  | KBPC2501                        | 100                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2502                        | 200                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2504                        | 400                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2506                        | 600                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2508                        | 800                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2510                        | 1000                      | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC25005W                      | 50                        | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      | KBPCW                               | <br>KBPCW |
|  | KBPC2501W                       | 100                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2502W                       | 200                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2504W                       | 400                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2506W                       | 600                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2508W                       | 800                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | KBPC2510W                       | 1000                      | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP25005                         | 50                        | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      | MP                                  | <br>MP    |
|  | MP2501                          | 100                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2502                          | 200                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2504                          | 400                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2506                          | 600                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2508                          | 800                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2510                          | 1000                      | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP25005W                        | 50                        | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      | MPW                                 | <br>MPW   |
|  | MP2501W                         | 100                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2502W                         | 200                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2504W                         | 400                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2506W                         | 600                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2508W                         | 800                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2510W                         | 1000                      | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP25005S                        | 50                        | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      | MPS                                 | <br>MPS   |
|  | MP2501S                         | 100                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2502S                         | 200                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2504S                         | 400                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2506S                         | 600                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2508S                         | 800                       | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |
|  | MP2510S                         | 1000                      | 25.0                        | 400                          | 1.0 | 12.5                         | 10      |                                     |           |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.