
JFET RF, VHF, UHF Amplifiers


NATL SEMICOND (DISCRETE)





N Channel


Device	BV_{GSS} (V) Min	V_P @ V_{DS} I_D (V) Min	(V) Max	(V)	(nA)	RelYfsl (mmho) @ f Min	(MHz)	Re(Yos) (μmho) @ f Max	(MHz)	Ciss (pF) Max	Crss (pF) Max	NF (dB) @ Rg = 1k Max	(MHz)	Package
2N3819	25		8	15	2	1.6	100			8	4			TO-92(94)
2N4416	30	2.5	6	15	1	4	400	100	400	4	0.9	4	400	TO-72
PN4416	30	2.5	6	15	1	4	400	100	400	4	0.9	4	400	TO-92(92)
MMBF4416	30	2.5	6	15	1	4	400	100	400	4	0.9	4	400	TO-236*
2N5245	30	1	6	15	10	4	400	100	400	4.5	1.0	4	400	TO-92(97)
2N5246	30	0.5	4	15	10	2.5	400	100	400	4.5	1.0	4	400	TO-92(97)
2N5247	30	1.5	8	15	10	4	400	150	400	4.5	1.0	4	400	TO-92(97)
2N5397	25	1	6	10	1	5.5	450	400	450	5	1.2	3.5	450	TO-72
2N5484	25	0.3	3	15	10	2.5	100	75	100	5	1	3	100	TO-92(92)
MMBF5484	25	0.3	3	15	10	2.5	100	75	100	5	1	3	100	TO-236*
2N5485	25	0.5	4	15	10	3	400	100	400	5	1	4	400	TO-92(92)
MMBF5485	25	0.5	4	15	10	3	400	100	400	5	1	4	400	TO-236*
2N5486	25	2	6	15	10	3.5	400	100	400	5	1	4	400	TO-92(92)
MMBF5486	25	2	6	15	10	3.5	400	100	400	5	1	4	400	TO-236*
2N5949	30	3	7	15	100	3	100	150	100	6	2	5	100	TO-92(97)
2N5950	30	2.5	6	15	100	3	100	125	100	6	2	5	100	TO-92(97)
2N5951	30	2	5	15	100	3	100	100	100	6	2	5	100	TO-92(97)
2N5952	30	1.3	4.5	15	100	1	100	75	100	6	2	5	100	TO-92(97)
2N5953	30	0.8	3	15	100	1	100	50	100	6	2	5	100	TO-92(97)
J300	25	1	6	10	1	4.5	0.001	200	0.001	5.5	1.7			TO-92(92)
MMBFJ304	30	2	6	15	1	t4.2	400	t80	100					TO-236*
J304	30	2	6	15	1	t4.2	400	t80	100					TO-92(92)
J305	30	0.5	3	15	1	t3.0	400	t80	100					TO-92(92)
MMBFJ305	30	0.5	3	15	1	t3.0	400	t80	100					TO-236*
MMBFJ309	25	1	4	10	1	10	0.001	150	0.001	7.5	2.5			TO-236*
J309	25	1	4	10	1	10	0.001	150	0.001	7.5	2.5			TO-92(92)
MMBFJ310	25	2	6.5	10	1	8	0.001	150	0.001	7.5	2.5			TO-236*
J310	25	2	6.5	10	1	8	0.001	150	0.001	7.5	2.5			TO-92(92)
U309	25	1	4	10	1	10	0.001	150	100	5	2.5			TO-52
U310	25	2.5	6	10	1	10	0.001	150	100	5	2.5			TO-52


* TO-236AB is standard for all devices.
Please refer to Surface Mount section for TO-236 Device Marking.
t = typical value












Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.