








T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER

Octal SMT Transformer Module, Small Package



-  RoHS peak reflow temperature rating 245°C
-  Industry's smallest T1/E1 quad-port transformer module
-  Crosstalk: -60 dB typically
-  Operating temperature range: -40°C to +85°C
-  UL recognized (some parts pending approval)
-  Isolation voltage: 1500 Vrms


Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +85°C

RoHS-6 Compliant Part Number	Turns Ratio (Pri:Sec ±2%)	OCL Secondary @ 25°C (mH MIN)	L _L (μH MAX)	C _{w/w} (pF MAX)	Isolation Voltage (Vrms MIN)	Package/Schematic	Primary Pins
TX1341NL	1:2	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
TX1342NL	1:1.15	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
T1343NL ¹	1:1.266	1.5	.50	40	1500	YB/1	32-31, 30-29, 28-27, 26-25 24-23, 22-21, 20-19, 18-17
TX1344NL	1:1 & 1:2	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 5-6, 9-10, 13-14 & 3-4, 7-8, 11-12, 15-16
TX1470NL	1:1.41	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
TX1471NL	1:1	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
TX1472NL	1:2.4 & 1:1	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 7-8, 9-10, 15-16 & 3-4, 5-6, 11-12, 13-14
TX1473NL	1:2 & 1:1	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 5-6, 9-10, 13-14 & 3-4, 7-8, 11-12, 15-16
TX1474NL	1:2.42	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 5-6, 9-10, 13-14 & 3-4, 7-8, 11-12, 15-16
TX1475NL	1:2 & 1:1	1.2	.60	30	1500	YB/1	1-2, 7-8, 9-10, 15-16 & 3-4, 5-6, 11-12, 13-14

1. Operating temperature range: 0°C to +70°C

Mechanical

YB



Weight 2.7 grams
Tape & Reel 200/reel
Tube 20/tube

Dimensions: Inches
mm
Unless otherwise specified,
all tolerances are ± .010
0,25


T1/E1/CEPT/ISDN-PRI TRANSFORMER

Octal SMT Transformer Module, Small Package



Schematic

1



For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.

www.pulseeng.com

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Pulse Europe

Einsteinstrasse 1
D-71083 Herrenberg
Germany

Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 135

Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Rd.
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

TEL: 86 755 33966678
FAX: 86 755 33966700

Pulse North China

Room 1503
XinYin Building
No. 888 YiShan Rd.
Shanghai 200233
China

Tel: 86 21 54643211/2
Fax: 86 21 54643210

Pulse South Asia

135 Joo Seng Rd.
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

TEL: 65 6287 8998
FAX: 65 6280 0080

Pulse North Asia

No. 26, Kao Ching Rd.
Yang Mei Chen
Taoyuan Hsien
Taiwan
R. O. C.

Tel: 886 3 4643715
Fax: 886 3 4641911

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2009. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.