




SAK 10		SAK 16		SAK 35N		SAK 35		SAK 70		SAK 95N	
											
Single Level		**Single Level**		**Single Level**		**Single Level**		**Single Level**		**Single Level**	
⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙	⌙
0110060000*	**0443760000***	**0271060000***	**0380660000***	**0550660000**	**0608260000**	**0303560000**	**0380760000**				
0110080000*	**0443780000***	**0271080000***	**0380680000***			**0303580000**	**0380780000**				
				0550620000	**0608220000**	**0303520000**					
0110020000	**0443720000**	**0271020000**	**0380620000**								
0110070000	**0443770000**										
0110030000		**0271030000**		**0550630000**		**0303530000**					
				0555760000	**0608360000**	**0476560000**	**0582460000**		**0139160000**		
				0555720000	**0608320000**	**0476520000**		**0340820000**		**0550520000**	**0662220000**
					0608370000			**0370870000**			**0662270000**
				0555730000				**0340830000**			
	0553860000*										
0353160000*											
10/40/51.5 (.40/1.58/2.07)		12/50/57.5 (.47/1.97/2.26)		16/58/67.5 (.63/2.28/2.66)		18/58/67.5 (.71/2.28/2.66)		22/75/79.5 (.87/2.95/3.13)		28/83.5/100.5 (1.1/3.3/3.96)	
10/45/44 (.39/1.77/1.73)		12/50/50 (.47/1.97/1.97)		16/63/60 (.63/2.48/2.36)		18/58/60 (.71/2.28/2.36)		22/75/87 (.87/2.95/3.42)		28/83.5/96.5 (1.1/3.29/3.8)	
12 (.47)		15 (.59)		18 (.71)		20 (.77)		24 (.94)		30 (1.18)	
600 V / 60 A / #14...6 AWG		600 V / 80 A / #12...4 AWG		600 V / 100 A / #12...2 AWG		600 V / 105 A / #6...2 AWG		600 V / 150 A / #4...2/0 AWG		600 V / 195 A / #6...3/0 AWG	
600 V / 65 A / #14...6 AWG		600 V / 87 A / #10...4 AWG				600 V / 145 A / #6...2 AWG		600 V / 150 A / #4...2/0 AWG			
800 V / 57 A / 10 mm²		800 V / 76 A / 16 mm²		750 V / 135 A / 35 mm²		750 V / 135 A / 35 mm²		750 V / 207 A / 70 mm²		750 V / 250 A / 95 mm²	
3.0 (26.5)		3.0 (26.5)		6.0 (53.0)		6.0 (53.0)		6.0 (53.0)		15 (200)	
4		4		6		6		8		10	
Type	**Part No.**	**Type**	**Part No.**	**Type**	**Part No.**	**Type**	**Part No.**	**Type**	**Part No.**	**Type**	**Part No.**
AP (1.5)	**0117960000**	AP (1.5)	**0271160000**	AP (1.5)	**0303660000**	AP (1.5)	**0303660000**	AP (2.0)	**0340960000**		
AP (1.5)	**0117980000**	AP (1.5)	**0271180000**	AP (3.0)	**0303680000**	AP (3.0)	**0303680000**				
AP (1.5)	**0117920000**	AP (3.0)	**0271120000**	AP (3.0)	**0303620000**	AP (3.0)	**0303620000**	AP (4.0)	**0340920000**	AP (3.0)	**0550920000**
AP (1.5)	**0117970000**			AP (3.0)	**0303670000**	AP (3.0)	**0303670000**			AP (3.0)	**0550970000**
AP (1.5)	**0117930000**	AP (3.0)	**0271130000**	AP (3.0)	**0303630000**	AP (3.0)	**0303630000**	AP (4.0)	**0340930000**		
TW (1.5)	**0130160000**	TW (1.5)	**0303660000**	TW (1.5)	**0304360000**	TW (1.5)	**0304360000**				
TW (1.5)	**0130180000**	TW (3.0)	**0303680000**								
TW (1.5)	**0130120000**	TW (3.0)	**0281120000**	TW (3.0)	**0304320000**	TW (3.0)	**0304320000**				
TW (1.5)	**0130170000**										
TW (1.5)	**0130130000**	TW (3.0)	**0281130000**	TW (3.0)	**0304330000**	TW (3.0)	**0304330000**				
TW (1.5) ⌙	**0197100000**	TW (2.0) ⌙	**0607000000**								
TSch 1	**0319160000**	TSch 1	**0319160000**								
Q 2	**0457100000**	Q 2	**0457500000**	QL 2	**0564900000**	QL 2	**0123600000**	QL 2	**0345300000**	QL 2	**0551200000**
Q 3	**0457200000**	Q 3	**0457600000**	QL 3	**0565000000**	QL 3	**0123700000**	QL 3	**0167000000**		
Q 4	**0457300000**	Q 4	**0457700000**	QL 4	**0565100000**	QL 4	**0123800000**				
Q 10	**0457400000**	Q 10	**0457800000**	QL 10	**0565200000**	QL 10	**0338600000**				
				VH 17	**0267000000**	VH 17	**0267000000**	VH 30.5	**0345500000**	VH 35	**0551100000**
				BS M 4 x 30	**0267100000**	BS M 4 x 30	**0267100000**	BS M 5 x 45	**0345600000**	BS M 5 x 50	**0630200000**
				SS M 4	**0136400000**	SS M 4	**0136400000**	SS M 5	**0346100000**		
VL 2	**0135900000**	VL 2	**0135800000**			VL 2	**0124000000**				
VH 19	**0285100000**	VH 19	**0285100000**			VH 24.5	**0298700000**				
BS M 3 x 25	**0292500000**	BS M 3 x 25	**0292500000**			BS M 4 x 35	**0298900000**				
AD 4	**0178600000**	AD 4	**0518200000**	AD 4	**0576700000**	AD 4	**0178700000**	AD 3	**0669000000**		
BSK M 3 x 22	**0128900000**	BSK M 3 x 22	**0128900000**	BSK M 4 x 32	**0129100000**	BSK M 4 x 32	**0129100000**	BSK M 5 x 45	**0344400000**		
ADP 2	**0485300000**	ADP 3	**0485400000**	ADP 3	**0485400000**	ADP 3	**0485400000**	ADP 3	**0485400000**	ADP 3	**0485400000**
HP 2	**0485660000**	HP 3	**0485760000**	HP 3	**0485760000**	HP 3	**0485760000**	HP 3	**0485760000**	HP 3	**0485760000**
DEK 5/5	**0473460001**	DEK 5/5	**0473460001**	DEK 5/5	**0473460001**	DEK 5/5	**0473460001**	DEK 5/5	**0473460001**	DEK 5/5	**0473460001**
DEK 5/5	**0473560001**	DEK 5/5	**0473560001**	DEK 5/5	**0473560001**	DEK 5/5	**0473560001**	DEK 5/5	**0473560001**	DEK 5/5	**0473560001**

**Touch-safe with DP cover.*


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.