REV.	DESCRIPTION/ECO NO.	DATE
	RELEASED & CANCEL P-0410-15	3/10/05



JKL PART NO.: BXA-12379

NO.	PIN NUMBER		MATING WIRE HARNESS
CN1	1	INPUT VOLTAGE (+V)	BXC-12379/ICON
	2	N/C	
	3	INPUT VOLTAGE (GND)	
CN2	1	OUTPUT HV LAMP 1	BXC-12379/OCON-01
	2	N/C	
	3	OUTPUT HV LAMP 2	
	4	N/C	
	5	OUTPUT HV LAMP 3	
CN3	1	COMMON GROUND, LAMPS 1, 2, & 3	BXC-12379/0CON-02
	2		
	3		

NOTES:
1) CN1 & CN3 CONNECTOR: B3B-XH-A (JST)
2) CN2 CONNECTOR: B5B-XH-A (JST)
3) WATTAGE: 12.0 TYP./20.0 MAX.
4) MAXIMUM INPUT VOLTAGE: 15.0

OPERATING SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX
INPUT VOLTAGE: (vdc)	10.8	12.0	13.2
INPUT CURRENT: (mA)	1250	1350	1450
OUTPUT VOLTAGE: (Vrms)	---	1350	---
OUTPUT CURRENT 3 X (mA)	5.5	6.5	7.5
OUTPUT FREQUENCY: (kHz)	40	45	50
OPERATING TEMP: (CELSIUS)	0	25	60

METRIC THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- 1.0 2 PL +/- 0.5 ANGLE +/- 0	JKL COMPONENTS CORPORATION TITLE INVERTER (12 VOLT 3 OUTPUT)					
DRAWN BY L. WENGSTROM	APPV'D BY DATE J.K.. 3/10/05	SIZE A	FSCM NO. 55335	DRAWING NO.	BXA-12379		
- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED		SCALE NONE	RELEASED DATE 3/10/05	REVISION DATE		REV. NO.	SHEET OF

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.