

Small Signal Transistors

TO-92 Case (Continued)



TO-92



TO-92-18R

TYPE NO.	DESCRIPTION	LEAD CODE	V _{CB0}	V _{CEO}	V _{EBO}	I _{CB0} @	V _{CB}	h _{FE}		@ V _{CE}	@ I _C	V _{CE} (SAT) @ I _C		C _{ob}	f _T	NF	t _{off}
			(V)	(V)	(V)	(nA)	(V)	MIN	MAX	(V)	(mA)	(V)	(mA)	(pF)	(MHz)	(dB)	
			MIN	*V _{CES} MIN	MAX	*I _{CES} *I _{CEV} MAX								*C _{rb} MAX	*TYP MIN	MAX	MAX
2N4401	NPN AMPL/SWITCH	EBC	60	40	6.0	100*	35	100	300	1.0	150	0.75	500	6.5	250	--	255
2N4402	PNP AMPL/SWITCH	EBC	40	40	5.0	100*	35	50	150	2.0	150	0.75	500	8.5	150	-	255
2N4403	PNP AMPL/SWITCH	EBC	40	40	5.0	100*	35	100	300	2.0	150	0.75	500	8.5	200	--	255
2N4410	NPN LOW NOISE	EBC	120	80	5.0	10	100	60	400	1.0	10	0.20	1.0	12	60	--	--
2N4424	NPN LOW NOISE	ECB	60	40	5.0	30	40	180	540	0.45	0.30	50	--	--	--	--	--
2N4952	NPN AMPL/SWITCH	ECB	60	30	5.0	50	40	100	300	10	150	0.30	150	8.0	250	--	400
2N4953	NPN AMPL/SWITCH	ECB	60	30	5.0	50	40	200	600	10	150	0.30	150	8.0	250	--	400
2N5086	PNP LOW NOISE	EBC	50	50	3.0	10	10	150	500	5.0	0.10	0.30	10	4.0	40	3.0	--
2N5087	PNP LOW NOISE	EBC	50	50	3.0	10	10	250	800	5.0	0.10	0.30	10	4.0	40	2.0	--
2N5088	NPN LOW NOISE	EBC	35	30	4.5	50	20	300	900	5.0	0.10	0.50	10	4.0	50	3.0	--
2N5089	NPN LOW NOISE	EBC	30	25	4.5	50	15	400	1,200	5.0	0.10	0.50	10	4.0	50	2.0	--
2N5172	NPN LOW NOISE	ECB	25	25	5.0	100	25	100	500	10	10	0.25	10	13	200*	--	--
2N5209	NPN LOW NOISE	EBC	50	50	4.5	50	35	100	300	5.0	0.10	0.70	10	4.0	30	3.0	--
2N5210	NPN LOW NOISE	EBC	50	50	4.5	50	35	200	600	5.0	0.10	0.70	10	4.0	30	2.0	--
2N5223	NPN AMPL/SWITCH	EBC	25	20	3.0	100	10	50	800	0.70	10	1.20	10	4.0	150	--	--
2N5225	NPN AMPL/SWITCH	EBC	25	25	4.0	300	15	30	600	10	50	0.80	100	20	50	--	--
2N5226	PNP AMPL/SWITCH	EBC	25	25	4.0	300	15	30	600	10	50	0.80	100	8.0	50	--	--
2N5227	PN LOW NOISE	EBC	30	30	3.0	100	10	50	700	10	2.0	0.40	10	10	100	--	5.0
2N5232A	NPN LOW NOISE	ECB	70	50	5.0	30	50	250	500	5.0	2.0	0.125	10	4.0	--	5.0	--
2N5306	NPN DARLINGTON	ECB	25	25	12	100	25	7,000	70,000	5.0	2.0	1.40	200	10	60	--	--
2N5308	NPN DARLINGTON	ECB	40	40	12	100	40	7,000	70,000	5.0	2.0	1.40	200	10	60	--	--
2N5356	PNP AMPL/SWITCH	ECB	25	25	4.0	100	25	250	500	1.0	50	0.25	50	8.0	250*	--	--
2N5366	PN AMPL/SWITCH	ECB	40	40	4.0	100	40	100	300	1.0	50	0.25	50	8.0	250*	--	--
2N5367	PNP AMPL/SWITCH	ECB	40	40	4.0	100	40	250	500	1.0	50	0.25	50	8.0	250*	--	--
2N5374	PNP AMPL/SWITCH	CBE†	60	30	5.0	50	40	200	400	10	150	0.30	150	10	150	--	--
2N5375	NPN AMPL/SWITCH	CBE†	40	30	5.0	50	30	40	400	10	150	0.30	150	10	150	--	--
2N5376	NPN AMPL/SWITCH	CBE†	60	30	5.0	10	30	120	--	5.0	1.0	--	--	8.0	--	--	--
2N5377	NPN AMPL/SWITCH	CBE†	60	30	5.0	10	30	120	--	5.0	1.0	--	--	8.0	--	--	--
2N5381	NPN AMPL/SWITCH	CBE†	60	40	6.0	50	30	100	300	1.0	10	12	10	4.0	300	5.0	--
2N5383	PNP AMPL/SWITCH	CBE†	40	40	5.0	50	30	100	300	1.0	10	0.25	10	4.5	250	4.0	--
2N5400	PNP HIGH VOLTAGE	EBC	130	120	5.0	100	100	40	180	5.0	10	0.50	50	6.0	100	8.0	--
2N5401	PNP HIGH VOLTAGE	EBC	160	150	5.0	50	120	60	240	5.0	10	0.50	50	6.0	100	8.0	--
2N5447	PNP AMPL/SWITCH	CBE†	40	25	5.0	100	20	60	300	5.0	50	0.25	50	12	100	--	--
2N5448	PNP AMPL/SWITCH	CBE†	50	30	5.0	100	20	30	150	5.0	50	0.25	50	12	100	--	--
2N5550	NPN HIGH VOLTAGE	EBC	160	140	6.0	100	100	60	250	5.0	10	0.25	50	6.0	100	10	--
2N5551	NPN HIGH VOLTAGE	EBC	180	160	6.0	50	120	80	250	5.0	10	0.20	50	6.0	100	8.0	--
2N5769	NPN SAT SWITCH	EBC	40	15	4.5	400	20	40	120	0.35	10	0.50	100	4.0	500	--	18
2N5770	NPN RF OSC	EBC	30	15	3.0	10	15	50	200	1.0	8.0	0.40	10	1.1	800	--	--
2N5771	PNP SAT SWITCH	EBC	15	15	4.5	10	8.0	50	120	0.30	10	0.60	50	3.0	850	--	20
2N5772	NPN SAT SWITCH	EBC	40	15	5.0	500*	20	30	120	0.40	30	0.50	300	5.0	350	--	28
2N5810	NPN AMPL/SWITCH	CBE†	35	25	5.0	100	25	60	200	2.0	2.0	0.75	500	15	100	--	--
2N5811	PNP AMPL/SWITCH	CBE†	35	25	5.0	100	25	60	200	2.0	2.0	0.75	500	15	100	--	--

Devices are available lead formed,
See pages 216 thru 219 for details.
Also available in Ammopack or Tape & Reel,
See pages 230 thru 235 for details.
† TO-92-18R



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.