

# Fuse Holders for 1/4" x 1 1/4" and 5 x 20mm Fuses

## HTB Panel Mount Series



### Description

- For 1/4" x 1 1/4" and 5 x 20mm fuses
- All holder bodies have the option of using 1/4" x 1 1/4" or 5 x 20mm carriers
- Withstands 15 to 20 Lb-In torque to mounting nut when mounting fuse holder to panel
- High temperature, flame retardant, Thermoplastic meets UL 94V0



### Specifications

Product Code	UL Rating (amps)	CSA Rating (amps)	Voltage Rating	Fuse Size	Quick Connect
HTB-X2I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	3/16"
HTB-X4I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	3/16"
HTB-X6I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	1/4"
HTB-X8I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	1/4"
HTB-X2M	16	16	250	5 x 20mm	3/16"
HTB-X4M	16	16	250	5 x 20mm	3/16"
HTB-X6M	16	16	250	5 x 20mm	1/4"
HTB-X8M	16	16	250	5 x 20mm	1/4"


### Agency Information

- UL Recognized: IZLT2, E14853
- CSA Component Acceptance: Class 6225-01, File 47235
- VDE Certified: 136128, HTB-XXM
- SEMKO Certification: Ref. #0146149/01, HTB-XXM
- CE


### Maximum Panel Thickness

Body Type	Inch	mm
HTB-2	0.30	7.62
HTB-3	0.30	7.62
HTB-4	0.125	3.18
HTB-5	0.125	3.18
HTB-6	0.30	7.62
HTB-8	0.125	3.18
HTB-9	0.125	3.18

### Replacement Parts



### Mounting Dimensions - in (mm)



### Dimensions - in (mm)

Knob Type Carrier	Maximum Panel Thickness	Terminal Options				Carrier Options	
		Solder/ 3/16" Quick-Connect		1/8" Quick-Connect		1/4" x 1 1/4" ("I" Equals Inches)	5 x 20mm ("M" Equals Metric)
		In-Line	Rt. Angle	In-Line	Rt. Angle	Knob	Knob
<b>Low Profile Rear Hex Nut</b>  Common Dimensional Data: Length (Knob Type) - 1.69 (42.9mm) Plus In-Line Terminal NOTE: Plus In-Line Terminal	0.30" 7.62mm	HTB-22I-R	HTB-24I-R	HTB-26I-R	HTB-28I-R	3	—
		HTB-22M-R	HTB-24M-R	HTB-26M-R	HTB-28M-R	—	3
<b>High Profile Rear Hex Nut</b> 	0.125" 3.18mm	HTB-42I-R	HTB-44I-R	HTB-46I-R	HTB-48I-R	3	—
		HTB-42M-R	HTB-44M-R	HTB-46M-R	HTB-48M-R	—	3
<b>Front Hex Nut</b> 	0.30" 7.62mm	HTB-62I-R	HTB-64I-R	HTB-66I-R	HTB-68I-R	3	—
		HTB-62M-R	HTB-64M-R	HTB-66M-R	HTB-68M-R	—	3
<b>Low Profile Snap-In</b> 	0.125" 3.18mm	HTB-82I-R	HTB-84I-R	HTB-86I-R	HTB-88I-R	3	—
		HTB-82M-R	HTB-84M-R	HTB-86M-R	HTB-88M-R	—	3

Fuseholders and fuse carriers may be ordered separately.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.