

A01 SERIES
INDUSTRIAL CONTROLS
INSTALLATION & TOOLS

MODULAR CONSTRUCTION




PANEL CUT-OUTS

Round & square operators



Rectangular operators



Max. panel thickness: .156" (4mm)

PANEL MOUNTING ASSEMBLY

- Drill or punch hole per panel cut-outs above.
- Assemble front operator through hole and assemble fixing nut finger tight.
- Wire switch block as required and slide onto operator until latch engages.
- Assemble bulb, if required, using tool number 30-0002.
- Snap the screen onto the reflector assembly with legend in between, if required. Then snap onto front of operator, taking care to line up the locating slot with the polarizing dot to prevent damaging the seal.

TO REMOVE BULB

Remove reflector/screen assembly by inserting tool number 30-0006 between the bezel finger guard and the screen to ingage the slot and pulling. Use the bulb extractor to remove the bulb.

TO ASSEMBLE SWITCH BLOCK

Carefully line up switch block with operator then slide onto front of operator. Insure the latch is fully engaged correctly onto the switch block.

TO REMOVE SWITCH BLOCK

Depress the latch and slide the switch block off the operator.

FIXING NUT KEY 30-0001



BULB REMOVER 30-0002



SCREEN REMOVER 30-0006



K

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.