



Identification par la référence
sur le corps du contact taille 5 ou
taille 9

1	2	3	4	5	DESCRIPTION	REFERENCE	REP
1	*	*	*	*	CONTACT COAX "MINIATURE"	134393.1	2
*	1	1	*	*	FERRULE	133959.3	3
1	*	*	1	1	FERRULE	133959.1	3
*	1	1	1	1	CONTACT COAX "MINIATURE"	133969.1	2
1	1	*	1	*	CONTACT COAX FEMELLE T5	133967.1	1
*	*	1	*	1	CONTACT COAX FEMELLE T9	133964.1	1
133953.5	133953.4	133953.3	133953.2	133953.1			

Emballage: Les composants sont disposés dans
des sacs plastiques "AMP" ou sous "blister"
3 alvéoles dans un tube translucide.

- NOTES:**
1. Contacts références 133953.1 & 133953.2 pour utilisation avec câble FILECA F2709/9 ©
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
 2. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câbles FILECA F2709/3
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
 3. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILOTEX Etude 46123
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 3
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
 - ④ 4. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILECA F2709/13.CA
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Dutil insertion/extraction P/W: 31074.1
 5. Contacts références 133953.5 par utilisation avec câble FILECA 2E 22.07 BLANC + BLEU
Mise en ŒUVRE: voir Spec AMP 114-15016
Dutil Insertion/Extraction P/W: 31074.1

MASSE DES CONTACTS: 4.6 grs

94	DESSIN CLIENT UNIFORMEMENT POUR REFERENCES
BSP 22.10.84	AMP AMP DE FRANCE 15301 PONTAISE
E ACOYTE - 5	*
D AJOUTE CABLE F 2709.13 CA 05.86	*
C SUPPRIME CABLE LEE. ASP 09.85	*
B REDESSEINE ASMT.3.1 AMP 10.84	*
A AJOUTE MASSE AMP 09.81	*
	F B C.133953 E
	CONTACT COAX FEMELLE T5&9



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.