





PART NUMBER SELECTION TABLES

Feed Through Terminals

PART NUMBER SELECTION TABLES Feed Through Terminals		SAKD 2.5N		SAK 2.5		SAK 4		SAK 6N		
										
		Single Level		Single Level		Single Level		Single Level		
Terminal Block Selection Data										
Available Options		Version								
Beige PA		0215560000	0268860000	0279660000*	0380460000*	0128360000*	0443660000*	0193260000*	0380560000*	
Beige PA		0218660000				0467460000				0212860000
Blue PA		0215580000	0268880000	0279680000*	0380480000*	0128380000*	0443680000*	0193280000*	0380580000*	
Blue PA						0467480000				
Orange PA		1326360000*				0105060000*				1323660000*
Beige KrG		0279620000				0380420000	0128320000	0443620000	0193220000	0380520000
Blue KrG		0279670000				0380470000	0128370000	0443670000	0380570000	
KrS		0279630000				0128330000				0193230000
Hexagon socket PA										
Hexagon socket KrG										
Blue hexagon socket KrG										
Hexagon socket KrS										
KB, 10 PA terminal blocks with marking		401060000	523160000	322560000*	0499460000*	0322660000*	0530460000*	0322760000*		
KB, 10 PA terminal blocks without marking		401160000	525760000	322860000*	0499560000*	0308860000*	0530360000*	0380960000*		
Dimensions										
Width / Length / Height mm (in.)		for TS 32	5/44/38 (.197/1.73/1.5)		6/45/40 (.24/1.77/1.57)		6.5/45/44 (.26/1.77/1.73)		8/40/51.5 (.32/1.58/2.07)	
		for TS 35	5/32.5/43.5 (.197/1.28/1.7)		6/36.5/46.5 (.24/1.44 / 1.83)		6.5/40/51.5 (.26/1.57/2.03)		8/45/44 (.32/1.77/1.73)	
Insulation stripping length		mm (in.)	10 (.39)		10 (.39)		12 (.47)		12 (.47)	
Technical Data										
Rated voltage / rated current / wire size		UL	300 V / 20 A / #28...12 AWG		600 V / 20 A / #22...12 AWG		600 V / 30 A / #22...10 AWG		600 V / 40 A / #22...8 AWG	
		CSA	300 V / 20 A / #22...12 AWG		600 V / 25 A / #26...10 AWG		600 V / 36 A / #26...10 AWG		600 V / 47 A / #20...8 AWG	
		VDE	500 V / 26 A / 2.5 mm²		750 V / 26 A / 2.5 mm²		750 V / 34 A / 4 mm²		800 V / 41 A / 6 mm²	
Torque		Nm (lb. in.)	0.8 (7.0)		0.8 (7.0)		1.4 (12.5)		1.8 (16.0)	
Clamping screw		M	2.5		2.5		3		3.5	
Selected Accessory Data [‡]										
End Plate (thickness mm)		Type	Part No.	Type	Part No	Type	Part No.	Type	Part No.	
	PA	AP (1.5)	0150960000	AP (1.5)	0279560000**	AP (1.5)	0117960000	AP (1.5)	0117960000	
	Blue PA	AP (1.5)	0150980000	AP (1.5)	0279580000***	AP (1.5)	0117980000	AP (1.5)	0117980000	
	KrG			AP (1.5)	0279520000	AP (1.5)	0117920000	AP (1.5)	0117920000	
	Blue KrG			AP (1.5)	0279570000	AP (1.5)	0117970000	AP (1.5)	0117970000	
	KrS			AP (1.5)	0279530000	AP (1.5)	0117930000	AP (1.5)	0117930000	
Partition (thickness mm)		Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	
	PA	TW (1.5)	0191860000	TW (1.5)	0302860000	TW (1.5)	0130160000	TW (1.5)	0130160000	
	Blue PA	TW (1.5)	0191880000	TW (1.5)	0302880000	TW (1.5)	0130180000	TW (1.5)	0130180000	
	KrG			TW (2.5)	0302820000	TW (2.5)	0130120000	TW (1.5)	0130120000	
	Blue KrG			TW (2.5)	0302870000	TW (2.5)	0130170000			
	KrS			TW (2.5)	0302830000	TW (2.5)	0130130000	TW (1.5)	0130130000	
	HP	TW (1.5)	0307500000	TW (1.0)	0297100000	TW (1.0)	0197100000	TW (1.5)	0197100000	
Small Partition		Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	
		TSch 3	0366860000	TSch 1	0319160000	TSch 1	0319160000	TSch 1	0319160000	
Jumpers		Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	
 Q 3	Q 2	0367800000	Q 2	0337000000	Q 2	0336700000	Q 2	0456700000		
	Q 3	0367900000	Q 3	0337100000	Q 3	0336800000	Q 3	0456800000		
	Q 4	0368000000	Q 4	0337200000	Q 4	0336900000	Q 4	0456900000		
	Q 10	0368100000	Q 10	0368700000	Q 10	0368800000	Q 10	0457000000		
Final number indicates number of poles. See the Accessories Section for more information.		Connection sleeve								
		Fixing screw								
		Lock washer								
Switchable Jumper Links		Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	
	VL 2					VL 2	0197000000	VL 2	0194700000	
	BS					VH 19	0285100000	VH 19	0285100000	
	VH					BS M 3 x 25	0292500000	BS M 3 x 25	0292500000	
Cover		Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	
Warning label				AD 3	0297900000	AD 3	0297900000	AD 4	0196600000	
Mounting screw				BSK M 3 x 22	0128900000	BSK M 3 x 22	0128900000	BSK M 3 x 22	0128900000	
Dust cover (1 m)		ADP 1	0485200000	ADP 1	0485200000	ADP 2	0485300000	ADP 2	0485300000	
Holding plate		HP 1	0485560000	HP 1	0485560000	HP 2	0485660000	HP 2	0485660000	
Marking Tags		Print	Type	Type	Part No.	Type	Part No.	Type	Part No.	
		Consecutive horizontal	DEK 5/5	DEK 5/6	0473460001	DEK 5/6.5	0468160001	DEK 5/8	1653340001	
		Consecutive vertical	DEK 5/5	DEK 5/6	0473560001	DEK 5/6.5	0468260001	DEK 5/8	1653350001	

[‡]See Accessories section for additional information.

*Touch-safe with ADP cover.

**AP (1.5) 

***AP (1.5) 



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.